

Utiliser le parapheur

Il est possible d'afficher dans l'interface de MultiGest l'état d'un document dans un parapheur connecté.

A partir de la version Multigest 9.6 svn 16034.

Pour fonctionner, le connecteur doit implémenter la fonctionnalité "GetFolderStatus".

Affichage de l'information

L'information sur l'état dans le parapheur est accessible dans l'onglet "Métadonnées du document" de la fenêtre "Propriété", aux côtés des champs "Suffixe" et "Référence".

Propriétés du document
..|1 - AIDE A LA PERSONNE|1-01 Allocations Famille et Enfance|1-01-2 Allocation Famille et Enfance - Etat liquidatif_016.pdf

Propriétés **Fiche de métadonnées** Commentaires Intégrité Pièces jointes

Enregistrer

Métadonnées spécifiques

Suffixe : Test

Référence :

Statut E-parapheur : Dossier affecté à test Directeur le 30-04-2020 15:33:36.
Dossier lu et prêt pour la signature.

Fiche associée : Famille et enfance

Année : * 2019 x

Mois : 06-juin v

Date de traitement : 15

Type d'allocation : * Périscolaire, loisirs, vacances, transport v

Bénéficiaire : Nom, prénom : DELAGÉ ALISON

Bénéficiaire : Date de naissance : 15

Ligne de crédit ASTRE :

Le contenu de l'état dépend de chaque connecteur :

Parapheur

Les informations qui composent l'état sont : la date, le compte I-parapheur concerné, et l'état.

IXBus

Concernant le parapheur IXBus les

- Si le circuit n'est pas terminé : Dossier en attente de [nom_action] attribué à [nom_utilisateur] le [date_creation]
- Si le circuit est terminé : "Dossier [nom_action] par [nom_utilisateur] le [date_creation] où [nom_action] = signature/visa dans le premier ou visé/signé dans le second.

Contrats-Privés

Fonctionnalité non prise en charge.

Fréquence de mise à jour

Ce champ est mis à jour automatiquement par MultiGest à intervalle régulier("polling"). La fréquence est paramétrable dans le fichier automate.ini Le paramètre est PARAPHEUR_STATUS dans la section [TEMPO].

Par défaut la valeur vaut 1800 (en secondes). Attention, pour le connecteur XParaph, il ne faut pas indiquer une valeur inférieure à la valeur par défaut.